



- > 6200/ 6300 /6500 / 6600 / 6700
- > DIN voedingen
- > voor bedienen met:
  - schakelaar
  - relais





**aansluiting voor 1 x 24V power plug**

- > coaxiale power plug
- > 'center positive'
- > min. 22V
- > max. 28V
- > 2,1 x 5,5 x 10-11 mm



DIN voedingen	P [W]	DIN voedingen	P [W]
6030-DR-075	75W	6030-DR-240	240W
6030-DR-120	120W	6030-DR-480	480W

**Aansluiting voor RJ45 connector (type B) poort 2 (zwart)**



Alleen de benodigde contacten aansluiten

LED/knopje

**max. kabellengte per diameter**

Rail type	P *)	max. kabellengte per diameter		
		0,75mm <sup>2</sup>	1 mm <sup>2</sup>	1,5 mm <sup>2</sup>
6200, 6500, 6700	45W	23m	30m	45m
6300, 6600	20W	56m	75m	112m

\*) middelzwaar gordijn, kamerhoog, glijder 4010 en geen hoofdje

**Schakeleigenschappen**

0	Open en close niet gelijktijdig bedienen, anders gaat de motorunit in de programmeerstand;	0	De contact-dender dient kleiner te zijn dan 0,04 sec.
0	bediening < 1,2 sec: - automatisch open/dicht - stop	0	De schakelstroom is +/- 5,5mA;
0	bediening > 1,2 sec: systeem loopt totdat contact wordt verbroken of als de eindpositie is bereikt	0	24V uitgang pin2 en pin4: max. 2,4VA 5V uitgang pin3 en pin4
0	iedere motor afzonderlijk bedraden vanaf de DIN voeding	0	Altijd potentiaalvrij schakelen

